

Raspberry PI 2 : installation et carte SD

Ressource

- [En cas de problèmes : si pas de signal vidéo](#)
- [Installation sur carte SD depuis la ligne de commande sous Linux](#)
- [Redimensionner une partition \(même à partir de Raspbian\)](#)

Matériel

- Clé USB Wifi avec Antenne 12Db ([puce Realtec RTL8191SU](#))

Éteindre

- `sudo shutdown -h now`

Infos sur la création de carte SD



ATTENTION : toutes les commandes ci-dessous sont relativement dangereuse car elle peuvent effacer un disque dur !

- Commencer par effacer toutes les partitions existant précédement sur la carte SD (avec Yast → partitionneur de disque dur, par exemple).
- Installer les paquets exfat, dernier format de partition pour Windows (remplace FAT32) mais encore mal supporté par Linux : `zypper in exfat-utils fuse-exfat`
- Pour mettre l'image à la même taille que la carte SD :
 - `dd bs=4M if=/dev/sdd of=from-sd-card.img`
 - `truncate -reference 2015-11-21-raspbian-jessie.img from-sd-card.img`
 - `diff -s from-sd-card.img 2015-11-21-raspbian-jessie.img`

Système d'exploitation : Raspbian

Installation

- Voir : <https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/>
- Passer en root
- Identifier la carte SD : `grep -Ff <(hwinfo --disk --short) <(hwinfo --usb --short)`
- Démonter la carte SD, si elle est montée : `umount /dev/sdX`
- Copiez l'image : `dd bs=4M if=2015-11-21-raspbian-jessie.img of=/dev/sdX`
 - Ou en utilisant `dc3dd` (affiche la progression) : `dc3dd ssz=4M bufsz=4M`

```
if=2015-11-21-raspbian-jessie.img of=/dev/sdX
```

- Monter la partition `/boot` et y ajouter un fichier vide sans extension nommé **ssh** : cela permet d'activer le serveur ssh.

Redimensionnement

- Modifier la partition racine avec Parted : `parted /dev/sdX`
 - Changer d'unité : `unit chs`
 - Afficher l'espace libre et les partitions : `print free`
 - Retirer la partition 2 (`/root`), normalement cela ne supprime pas les données : `rm 2`
 - Recréer cette partition en indiquant le même début de partition : `mkpart primary 8,138,2 992,211,50`
 - Quitter Parted : `quit`
- Nettoyer la nouvelle partition : `e2fsck -f /dev/sdX<num>`
- Redimensionner réellement la nouvelle partition : `resize2fs /dev/sdX<num>`

Accès au système

- Placer la carte SD dans le Raspberry
- Brancher le câble réseau provenant de la box sur les Raspberry
- Débrancher/Brancher le Raspberry
- Vérifier la présence de la LED verte d'abord clignotante (pendant le chargement du système) puis fixe

Rechercher le Raspberry sur le réseau et s'y connecter

- Passer en root : `su -`
- Chercher le type de sous-réseau actuellement utiliser avec : `ifconfig`
- Installer Nmap : `zypper in nmap`
 - Afficher les appareils du sous-réseau : `nmap -sn 192.168.0.0/24`
 - Trouver la ligne contenant : `MAC Address: XX:XX:XX:XX:XX:XX` (Raspberry Pi Foundation) et juste au-dessus Nmap scan report for `192.168.0.XX`, c'est l'IP cherchée
- L'utilisateur par défaut sur Raspbian est `pi` avec le mot de passe `raspberrypi`
- Se connecter au Raspberry PI à l'aide de SSH : `ssh pi@192.168.0.XX`

Configuration de base

- Changer le mot de passe de l'utilisateur `pi` : `passwd`
- Créer un mot de passe pour root : `sudo passwd root`
- Passer en root : `su -`
- Mettre à jour :
 - `apt-get update`
 - `apt-get upgrade`
- Installation d'outils : `apt-get install vim htop tightvncserver`
- Autoriser l'accès ssh pour root :
 - Éditer le fichier de config de sshd : `vi /etc/ssh/sshd_config`

- Remplacer la ligne `PermitRootLogin without-password` par `PermitRootLogin yes`
- Modifier la time zone : `timedatectl`
 - Lister les time zones : `timedatectl list-timezones`
 - Définir une nouvelle time zone : `timedatectl set-timezone Europe/Paris`
- Installer ntp, voir [la configuration](#)

Mise à jour et sources

- Pour mettre à jour les firmware et raspbian : `rpi-update`
- Pour télécharger les sources du noyau Raspbian :
 - Télécharger le script rpi-source dans : `wget https://raw.githubusercontent.com/notro/rpi-source/master/rpi-source -O /usr/local/sbin/rpi-source`
 - Donner les droits d'exécution : `chmod +x rpi-source`
 - Lancer le script : `rpi-source`

Configurer le Wifi

- Passer en root : `su -`
- Chercher les réseaux disponibles : `iwlist wlan0 scan`
- Vérifier les infos concernant le réseau qui vous intéresse
- Éditer le fichier `wpa_supplicant` : `vi /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf`
 - Ajouter une nouvelle entrée comme ci-dessous
- Redémarrer le réseau : `ifdown wlan0` puis `ifup wlan0`
- Attendre quelques secondes, puis vérifier que le wifi fonctionne : `ifconfig`

Entrée à ajouter au fichier `wpa_supplicant.conf` :

```
network={
    ssid="<nom-du-ESSID>"
    psk="<mot-de-passe-wifi>"
}
```

Changer le nom du système

- Passer en root : `su -`
- Éditer le fichier `hosts` : `vi /etc/hosts`
 - Modifier le nom de l'entrée **127.0.0.1** . Ex. : `127.0.0.1 ClapasPi`
- Éditer le fichier `hostname` : `vi /etc/hostname`
 - Modifier le nom. Ex : `ClapasPi`
- Faire prendre en compte le nouveau nom : `/etc/init.d/hostname.sh`
- Redémarrer : `reboot`

Sauvegarder une carte SD sous forme d'image

- Chercher la partition correspond à la carte micro SD à sauvegarder : `df -h` ou `dmesg | tail`

- Lancer la sauvegarde : `sudo dc3dd if=/dev/sdX of=<nom-sauvegarde.img>`
- Vérifier que la carte SD est bien libre : `sudo sync`
- S'approprier l'image : `sudo chown <mon-utilisateur>:<mon-groupe> <nom-sauvegarde.img>`

From:

<https://memos.clapas.org/> - **Memos**

Permanent link:

<https://memos.clapas.org/rpi/installation?rev=1581282732>

Last update: **2020/02/09 21:12**

